



Veldhovering 32
5041 BC Tilburg

Tel. 013-5800580
Fax. 013-5800339

Resetten van de HP cartridge nr. 27/56/58.

Elke cartridge van HP heeft zijn eigen serienummer.

Sommige Hp-printers onthouden de 2/3 laatste serienummers van de geplaatste Cartridges.

Een nieuw of onbekende cartridge (nieuw serienummer voor de printer) zorgt ervoor dat de niveaumeter oomhoog schiet naar vol. Bij een bekend serienummer (na het vullen),

moet de printer via de geschreven software van HP de laatst waargenomen stand van het niveau weergeven. Dit is dus "leeg" Maak u niet ongerust, uw cartridge zit na het vullen vol met inkt. U kunt nu twee dingen doen:

1. U doet niets en negeert de meldingen leeg, u merkt vanzelf wanneer de cartridge weer leeg is, namelijk de print vervaagt, of de afdruk kwaliteit wordt slecht en het te printen, text of afbeelding, dekt niet meer helemaal. De inkt is dus op. (let op Print de cartridge niet helemaal leeg dit kan beschadigen aan de printplaat veroorzaken en bent u verplicht een nieuwe te kopen.
2. Bij sommige printers lukt het de meters te resetten volgens de onderstaande truc:

Omdat niet iedereen drie of vier cartridges heeft om de printer te "foppen" is er de volgende truck.

1. Plak met een stukje tape het bovenste contactje van de tweede rij contactjes af (het groene blokje in de tekening).
2. Stop de cartridge (met het afgeplakte contactje) in de printer.
3. Er verschijnt nu een venster met een foutmelding .
4. Klik op "ok".
5. Er kan nu door de printer een testpagina afgedrukt worden
6. Haal de cartridge weer uit de printer.
7. Plak nu met een stukje tape het bovenste contactje van de vijfde rij contactjes af(het blauwe blokje in de tekening), het eerder afgeplakte contactje (groen) dient afgeplakt te blijven.
8. Er verschijnt nu wederom een venster met een foutmelding.
9. Klik op "ok"
10. Er wordt nu wederom door de printer een testpagina afgedrukt.
11. Haak de cartridge weer uit de printer.
12. verwijder de plakbandjes van de afgeplakte contactjes, mocht er nog wat lijmresten op de printplaat achter gebleven zijn verwijder deze dan met wat alcohol of spiritus.
13. Stop de cartridge weer in de printer.
14. De printer print nogmaals een testpagina en zal de cartridge weer als vol herkennen.